



HEAT GUN

Based on BYT Team Quality Control

2000W - 60-600°C



MODEL **2-9120**



دفترچه راهنمای کاربری
سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

مدل: ۲-۹۱۲۰

HEAT GUN
MODEL: 2-9120



مصرف کننده عزیز:

لطفا این دفترچه را به طور کامل مطالعه کرده و تمام نکات آن را رعایت نمایید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا کسب اطلاعات در خصوص دستگاه، نحوه ی کاربری یا اطلاع از نمایندگی های خدمات نزدیک به خود، با مرکز تماس بی وای تی، تماس حاصل نمایید.



HEAT GUN
MODEL: 2-9120



جدول مشخصات فنی:

مدل	۲-۹۱۲۰
ولتاژ اسمی	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰ - ۶۰ هرتز
توان اسمی	۲۰۰۰ وات
حالات دمایی	۶۰ تا ۳۵۰ / ۶۰۰ درجه
نرخ جریان هوا	۲۵۰ / ۵۰۰ لیتر در دقیقه

راهنمای قسمت های مختلف دستگاه:



ایمن بودن محیط کار:

الف) از پاکیزگی و همچنین روشنایی مناسب محل کار، اطمینان حاصل نمایید. محیط های کاری شلوغ و به هم ریخته یا فاقد روشنایی مناسب، مستعد ایجاد حوادث حین کار هستند.

ب) از به کار بردن ابزارآلات برقی در محیط های مستعد انفجار، مانند محیط مجاور مایعات آتش زا، خودداری نمایید. ابزارآلات برقی در حین



HEAT GUN
MODEL: 2-9120

عملیات ممکن است جرقه تولید کنند که در صورت تماس با مواد آتش زا، می تواند منجر به آتش سوزی یا انفجار شود.

ج) از حضور اطفال یا افراد غیرمتخصص در محیط کار، اجتناب به عمل آورید. حواس پرتی ناشی از حضور افراد، ممکن است منجر به ایجاد حوادث حین کار شود.

نکات ایمنی مرتبط با برق:

الف) کابل دستگاه و پریز خروجی برق باید همخوانی داشته باشند. از هرگونه دستکاری پریز یا کابل، جهت اتصال دوشاخه ی نا مرتبط با پریز، جدا خودداری نمایید.

ب) از قرار دادن دستگاه در مجاورت باران یا رطوبت خودداری نمایید. تمام دستگاه های برقی در مجاورت رطوبت خطر برق گرفتگی کاربر را در پی خواهند داشت.

ج) هرگز کابل دستگاه را دستکاری نکنید. از بریدن یا طولانی کردن کابل دستگاه پرهیز نمایید. از کابل دستگاه جهت کشیدن و حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید. ضمناً کابل را از معرض اجسام داغ، تیز و برنده دور نگه دارید.

د) در صورت استفاده از سیم سیار، حتماً از سیم صنعتی استاندارد استفاده کنید. سیم های سیار صنعتی و خانگی تفاوت دارند و حتماً در صورت استفاده از سیم سیار، از نوع صنعتی آن استفاده نمایید.

ایمینی عمومی کاربر:

(الف) هوشیار باشید! در زمان خستگی یا زمانی که تحت تاثیر دارو یا نوشیدنی های الکلی هستید، از کار با دستگاه خودداری نمایید. یک لحظه غفلت در کار با ابزارآلات برقی می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری شود.

(ب) از تجهیزات ایمنی استفاده کنید. در هنگام کار با ابزارآلات صنعتی لازم است از عینک محافظ استفاده کنید تا براده های ناشی از کار به چشم شما اصابت نکنند. گوشی های محافظ صدا از شنوایی شما محافظت می کنند. کلاه ایمنی در هر کارگاهی جزو ضروریات است و در نهایت، لباس کار شما باید ضخیم و کاملاً راحت و در عین حال، فاقد هر نوع پارگی یا آویزان بودن باشد. چنانچه لباس شما آویزان باشد، خطر کشیده شدن آن در دستگاه وجود دارد. ضمناً از استفاده از زیورآلات خودداری کرده و چنانچه موی بلندی دارید، حتماً پیش از کار با دستگاه، آن را به طور کامل بسته و زیر کلاه ایمنی قرار دهید.

(ج) از روشن شدن ناگهانی دستگاه اجتناب نمایید. پیش از اتصال کابل برق یا جابجایی دستگاه، مطمئن شوید کلید دستگاه روی حالت خاموش قرار دارد.

(د) هر نوع اتصال غیر ضروری را پیش از روشن کردن دستگاه، جدا نمایید. وجود هر گونه آچار یا جسم خارجی دیگر که ممکن است هنگام تنظیم دستگاه استفاده کرده باشید را بررسی کرده و پیش از روشن کردن دستگاه، آن ها را کامل جدا نمایید. ضمناً از محکم بودن تمام اتصالات متحرک، نظیر مهره های صفحه، کاملاً اطمینان حاصل نمایید.



HEAT GUN
MODEL: 2-9120

ه) **حالت مناسب و مسلط کار را انتخاب کنید.** از کار با دستگاه در حالتی که تعادل کافی وجود ندارد یا سطح زیر پایتان لغزنده است، جدا اجتناب نمایید. شما باید همیشه در تعادل کامل فیزیکی و تسلط صد در صدی روی بدن خود با دستگاه کار کنید.

کار با دستگاه و نگهداری از آن:

الف) دستگاه مناسب با کار خود را انتخاب کنید. از به کار بردن دستگاهی که برای یک منظور طراحی شده، جهت کار برای سایر اهداف استفاده نکنید.

ب) در صورت خرابی کلید، از یکسره کردن دستگاه پرهیز کنید. برخی از کاربران در صورت مواجهه با خرابی کلید، دستگاه را یکسره کرده و به کار خود ادامه می دهند. این کار یکی از خطرناک ترین کارها در استفاده از ابزارآلات برقی است.

ج) در هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را دور از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص نگهداری کنید. به خاطر داشته باشید، نگه داشتن دستگاه در دسترس افراد کنجکاو و غیرمتخصص می تواند خطرآفرین باشد. ابزارآلات صنعتی در دست کاربران آموزش ندیده، بسیار خطرناک هستند.

د) سرویس دوره ای دستگاه را منظم انجام دهید. انجام سرویس دوره ای دستگاه، عمر مفید آن را به طرز محسوسی افزایش می دهد. هر

چند برای هر دستگاه با توجه به حجم کاربر باید بازه تعیین کرد، اما برای سشوار صنعتی، هر ۶ ماه یک بار، زمان مناسبی برای سرویس در نظر گرفته می شود.

ه) فقط از متعلقات استاندارد و مخصوص دستگاه خود استفاده کنید. از به کار بردن تبدیل های غیراستاندارد جدا خودداری نمایید.

نکته طلایی در افزایش طول عمر سشوار:

المنت دستگاه بعد از استفاده بسیار داغ شده و به شدت آسیب پذیر است، حتما پس از استفاده دستگاه را از جایی آویزان کرده و از پرتاب کردن یا محکم گذاشتن آن روی میز، خودداری نمایید.

سایر نکات نگهداری:

هرگز از موادی نظیر بنزین، تینر، الکل یا نظیر آن ها جهت پاک کردن دستگاه استفاده نکنید. استفاده از چنین پاک کننده هایی باعث دفرمه شدن پوسته و یا رنگ باختن آن می شود. بهتر است از محلول آب و صابون با دستمال نخی تمیز استفاده کنید.

سرویس های دوره ای و تعمیرات دستگاه حتما باید توسط سرویس کاران مجاز و مورد تایید شرکت بی وای تی صورت پذیرد. جهت دریافت اطلاعات نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات بی وای تی، تماس حاصل نمائید.



021-284293